

# NewPie

NP-S2201会议全向麦 使用说明书

## 简介


感谢您选择我们的会议全向麦 NP-S2201。这是一款具有专业降噪功能、 3麦克风阵列拾音、兼容多中会议平台的高品质麦克风扬声器产品,适用 于居家办公、团队会议、商务办公、在线音视频会议等各种场景,同时也 可以作为蓝牙音箱使用, 独特的音腔设计和大功率扬声器单元能提供HiFi 级的高品质音乐体验。

### 包装清单


- NP-S2201会议全向麦 x 1
- 收纳包x1
- 使用说明书 x 1
- USB-C 数据线 (1米) x1

## ● 3.5 mm AUX 音频线 (0.6米) x1

## 功能示意图




- 电源按键
- 2 接听/挂断电话(长按拒接)
- ❸ 音量"-"
- 4 麦克风静音开关
- **6** 音量"+"
- 6 蓝牙开关
- 环形指示灯光



- 6 阵列麦克风
- 9 扬声器
- 蓝牙指示灯
- 重启按键
- USB-C 充电口
- AUX 接口

#### 产品连接

1. 通过USB-C数据线连接到您的电脑。



- 2. 通过蓝牙配对连接到您的电脑或移动设备。
  - a. 长按电源按键开机,产品进入蓝牙配对模式(等待连接)。 (注: 蓝牙名称为 NP-S2201)
  - b. 将手机/电脑/平板等设备蓝牙打开,搜索并找到NP-S2201,点击连接。
  - c. 每次重新开机,产品自动回连已连接过的蓝牙设备。



- 3 通过AUX连接到您的电脑或移动设备。
  - a. 长按电源按键开机,通过随机附送的3.5 mm音频线将设备连接到 您的电脑或移动设备。
  - b . AUX 为 line in 接口,连接后设备只可作为扬声器使用,不能作为 麦克风使用。
- 4 设备支持 USB、蓝牙或AUX中的任一种连接方式,不支持多种连接方式同时使用。



### 开/关机

- 1. 产品通过USB数据线连接时,设备自动进入USB连接状态。
- 2. 长按电源按键2秒,设备开机,此时设备蓝牙或AUX可连接使用。
- 3. 长按电源按键2秒,设备开机,蓝牙无连接5分钟设备自动关机。
- 4. 蓝牙或AUX连接状态下,长按电源按键2秒,设备关机。

#### 状态指示灯

环形指示灯长亮蓝光	设备通过USB连接到电脑
环形指示灯长亮紫光	设备通过AUX连接到电脑或移动设备
蓝牙指示灯长亮蓝光	设备通过蓝牙连接到电脑或移动设备
蓝牙指示灯交替闪烁红蓝光	蓝牙配对状态
蓝牙指示灯闪烁蓝光	蓝牙连接状态
蓝牙指示灯长亮蓝光	蓝牙已连接状态
环形指示灯闪烁蓝光	手机蓝牙来电话
环形指示灯逆时针点亮/熄灭	增加或减小音量
环形指示灯长亮红光	静音状态
环形指示灯长亮红光 (按照电量百分比显示)	按下电源按键,检查电池电量
环形指示灯闪烁红光	低电量提醒
环形指示灯长亮红光 (按照电量百分比显示)	充电中

# 按键功能

•	短按	接听/挂断电话
	长按 2 秒钟	拒绝接听电话
-	短按	音量减少
+	短按	音量増加
<b>₽</b>	短按	麦克风静音/取消静音
*	短按	打开/关闭蓝牙
	长按 2 秒钟	进入蓝牙配对
(2)	短按	查询电池电量
	长按	开关机

# 产品规格

蓝牙版本	V5.1
蓝牙距离	10米
麦克风阵列	3颗
麦克风灵敏度	-27 dB
麦克风失真度	≤3%
麦克风信噪比	70 dB
麦克风拾音距离	5米半径
麦克风频率响应	100 Hz - 7.5 KHz
蓝牙通话时间	长达12小时
蓝牙音乐播放	长达10小时
电池容量	2600 mAh
扬声器规格	4Ω, 3W
产品尺寸	Ф130 x 35.5 mm
产品重量	300克
充电接口	USB-C
额定输入	5V <b>-</b> 1 A

### 故障排除

- 1. 如果第一次使用时,设备不开机,请将设备插上充电来激活产品。
- 如果使用过程中设备不能正常关机,AUX接口左侧设有强制重启按键, 短按重启键进行设备重置。





#### 获取更多信息,请关注Newline官方网站和微信公众号

公司名称:新线科技有限公司 客服热线:400-102-5511 地址信息:北京市海淀区上地三街9号C座10层C1102室 官方网站:www.newline.com.cn

